

# Akku-Gebläse

## DUB184Z

18V • 780 m<sup>3</sup>/h • 52,1 m/s

### Kompaktes und leistungsfähiges bürstenloses 18 V Akku-Gebläse

Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen. Stufenlos regulierbare Luftgeschwindigkeit, über einen Sperrhebel lässt sich der Dauerbetrieb einstellen. Kompatibel mit dem Zubehör des DUB362Z. Max. Luftstrom 52,1 m/s, Luftvolumen 780,0 m<sup>3</sup>/h.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 18000 min <sup>-1</sup>
Luftgeschwindigkeit	52,1 m/s
Blaskraft	10,9 N
Luftvolumen	0 - 13,0 m <sup>3</sup> /min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	12 min
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	93,3 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>PA</sub> )	86,6 dB(A)
K-Wert Geräusch	2,7 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Produktgewicht	2,3 kg
Gewicht inkl. Akku	2,5 - 3,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	825 x 160 x 285 mm

### Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

**EAN 0088381887670**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**166094-6**

Schultergurt



**183P96-3**

Gebläsestutzen



**183P97-1**

Blasrohr Endstück rund



**183P98-9**

Flachdüse gebogen



**191B21-6**

Rohradapter 80-72



**783202-0**

Sechskantstiftschlüssel 4 mm



## Optionales Zubehör

**166094-6**

Schultergurt



**183P98-9**

Flachdüse gebogen



**191B03-8**

Dachrinnen-Reinigungsset



**191B21-6**

Rohradapter 80-72



**783202-0**

Sechskantstiftschlüssel 4 mm



## Service

**Bedienungsanleitung**



**Explosionszeichnung**

